



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS 1000VA LCD CZYSTY SINUS, 3X C13, 1X SCHUKO, USB, RJ45

Indeks: **209765** Producent: **ENERGENIE** Kod producenta: **EG-UPS-PS1000-01**

Cena: 815.99 zł

Opis

ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS 1000VA LCD CZYSTY SINUS, 3X C13, 1X SCHUKO, USB, RJ45

Producent: ENERGENIE

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS

Cechy

- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Współczynnik mocy: 0,8
- Przebieg falowy: Sinus
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Poziom hałasu: 50 dB
- Czas odpowiedzi (typowy): 10 ms
- Słyszalny alarm: Tak
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1 kVA
- Moc rzeczywista: 800 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie, Przeładowanie

Konstrukcja

- Układ: Tower
- Diody LED: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Typ wyświetlacza: LCD

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 345 mm
- Szerokość opakowania: 316 mm
- Waga produktu: 12,6 kg
- Wysokość opakowania: 236 mm
- Szerokość produktu: 144 mm

- Wysokość produktu: 215 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Porty i interfejsy

- Typy wyjść AC: Typu F, C13 panel
- Ilość gniazd sieciowych: 3 x gniazdo sieciowe
- Wtyczka: C14 panel
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Porty modemu rj-11: 2

Bateria

- Liczba baterii: 2
- Napięcie baterii: 12 V
- Technologia baterii: Kwasowo-ołowiowy
- Pojemność baterii: 7 Ah
- Zimny start: Tak
- Czas ładowania: 8 h

Pozostałe funkcje

- Wartość nominalna napięcia wejściowego: 220 V
- Wartość nominalna napięcia wyjściowego: 220 V

Parametry

Kod producenta	EG-UPS-PS1000-01
EAN	8716309124782
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	14
Stan	Nowy

Zdjęcia

